

Zestaw słuchawkowy Bluetooth X9

Instrukcja obsługi

Zapraszamy do skorzystania z serii produktów Bluetooth naszej firmy. Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Nie wolno samodzielnie demontować produktu. Należy używać standardowych kabli do ładowania, ładowarek, punktów ładowania itp., aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i niepożądanych zdarzeń.

1 Włączanie zasilania: Należy przytrzymać przycisk funkcji przez około dwie sekundy, aby włączyć zasilanie. Spowoduje to zaświecenie się niebieskiej lampki. Po włączeniu urządzenia (i dźwiękowej sygnalizacji włączenia) czerwona i niebieska lampka migają naprzemiennie, co oznacza, że zestaw słuchawkowy przechodzi w stan parowania Bluetooth. Należy otworzyć Bluetooth w ustawieniach telefonu, kliknąć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i poczekać, aż Bluetooth znajdzie "X9", a następnie kliknąć przycisk rozpoczęcia parowania. Po pomyślnym połączeniu telefonu i zestawu słuchawkowego zestaw słuchawkowy Bluetooth zostanie automatycznie połączony, gdy zostanie włączony po raz drugi.

2 Odtwarzanie muzyki: Chcąc rozpocząć odtwarzanie, należy otworzyć odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym. Po dotknięciu przycisku funkcyjnego, można wstrzymać odtwarzanie, a następnie ponownie dotknąć przycisku funkcyjnego, aby wznowić odtwarzanie.

3 Odbieranie połączeń: Po połączeniu zestawu słuchawkowego i telefonu komórkowego, jeśli pojawi się połączenie, należy dotknąć klawisza funkcyjnego, aby odebrać połączenie, a następnie dotknąć klawisza funkcyjnego ponownie, aby się rozłączyć.

4 Funkcja połączenia z dwoma urządzeniami: Po pomyślnym połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth np. z pierwszym telefonem komórkowym, należy wyłączyć Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego. Po pomyślnym sparowaniu drugiego telefonu komórkowego i Bluetooth, należy ponownie włączyć Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego, kliknąć wcześniej połączony Bluetooth, a zestaw słuchawkowy połączy się jednocześnie z obydwooma telefonami komórkowymi.

5 Podpowiedzi głosowe: Zestaw słuchawkowy posiada wgrane komunikaty głosowe (włączanie, wyłączenie, parowanie, podłączanie, odłączanie, niski poziom naładowania baterii) itd. Podczas połączenia przychodzącego mogą być też podawane numery telefonów.

6 Ładowanie: Należy używać standardowych kabli do ładowania, punktów ładowania i ładowarek. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, a niebieska zapala się, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

7 Aby włączyć Siri, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 1-2 sekundy.



Funkcja/parametr:

Wersja Bluetooth: V 5.1 + EDR

Tryb Bluetooth: Głośnomówiący/słuchawkowy

Częstotliwość bezprzewodowa 2 402 GHz ~ 2 480 GHz ISM

Umowa o wsparciu pasma: A2DP AVRCP HFP HSP

Moc nadawcza: Klasa 2

Zasięg transmisji: 10 metrów

Napięcie robocze/ prąd: 3,7 V/80 mA

Napięcie / prąd ładowania: 5 V +/- 0,25 V/1 A

Czas ładowania: 1–2 godziny

Czas połączeń: około 48 godzin (w przypadku słuchania utworów, około 36 godzin)

Czas czuwania: 688 godz.

Inteligentne przypomnienie: komunikaty głosowe/odczytywanie numeru połączenia

Sposób noszenia: powieszenie za uszami lub włożenie do uszu

Typ akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy 300 mAh